

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

БОГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ

142412, Россия, Московская область,
г.Ногинск, ул.1-я Ревсобраний, д.13.
Телефон: 8 (49651) 4-52-47, 4-20-07
Факс: 993-23-05



«19» июля 2013 г.

№ 250

Приложение
к договору об осуществлении
технологического присоединения
к электрическим сетям

Технические условия

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, суммарная присоединенная мощность которых превышает 670кВА)

ЗАО «Богородская Электросеть»

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

ООО «Инвестиционная строительная компания «ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ»

(полное наименование организации – для юридического лица;
фамилия, имя, отчество – для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: Многоэтажный жилой комплекс с объектами соцкультбыта.
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: **Московская область, г. Ногинск, ул. Аэроклубная.**
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: **4000 (кВт)**
4. Категория надежности: **2 (вторая)**
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: **6 (кВ).**
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя **2015 -2016г.**
7. Точка (и) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы): **Проектируемые ТП**
8. Основной источник питания: **фидер № ПС-380 «Захарово»**
9. Резервный источник питания: **фидер № ПС- 43 «Истомкино»**
10. Сетевая организация осуществляет:
 - 10.1 Получение в ОАО «МОЭСК» разрешение на включение дополнительной мощности **4000кВт.** От ПС-380 «Захарово» и ПС-43 «Истомкино».
 - 10.2.Получение в ОАО «МОЭСК» разрешение на выделение фидерных ячеек на ПС-380 и ПС-43.
 - 10.3. На территории многоэтажного жилого комплекса установить РТП и необходимое количество трансформаторных подстанций с трансформаторами разрешенной мощности напряжением 6/0,4кВ. Тип и количество трансформаторных подстанций определить проектом.

- 10.4. От выделенных ячеек фидеров с ПС-380 и ПС-43 до вводных ячеек в проектируемого РТП проложить кабельные линии 6кВ кабелем **2 АСБ-10 3*240мм²**. Выполнить распределительные сети 6кВ. Трассы кабельных линий согласовать в установленном порядке
- 10.5. От РУ-0,4кВ проектируемых ТП до жилых домов проложить необходимое количество кабелей 0,4кВ. Марку и сечение определить проектом электроснабжения.
- 10.6. Получить Акт допуска электроустановки в эксплуатацию в Управлении «Ростехнадзор»
- 10.7. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положение «включено») после выполнения сторонами п.п. 10, 11. данных технических условий.
11. Заявитель осуществляет:
- 11.1. На территории застройки выделить место для установки трансформаторных подстанций с трансформаторами разрешенной мощности напряжением 6/0,4кВ.
- 11.2. Выполнить распределительные сети 0,4кВ жилых домов и объектов соцкультбыта.
- 11.3. Прибор учета электроэнергии (мощности) или расчетно - измерительный комплекс (РИК) должен быть установлен:
- на границе балансовой принадлежности электросетевого хозяйства потребителя и электросетевой организации (в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, ПП РФ от 04.05.2012г. № 442);
 - в качестве расчетных электросчетчиков рекомендовано использовать электронные приборы учета **Меркурий -230ART-03** со встроенным **GSM- модемом** и возможностью дистанционной передачи данных на диспетчерский пункт ЗАО «БЭС» или гарантированного поставщика ОАО «Мосэнергосбыт». Счетчик должен иметь сертификат на утверждение типа средств измерения, внесенный в Госреестр, и иметь **пломбу госповерки с давностью не более 12 месяцев.**
- 11.4. По данным Т.У. разработать проект внутреннего электроснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта.
В проекте предусмотреть раздел по организации учёта электропотребления.
Проектная документация должна соответствовать требованиям действующих нормативов (ЕСКД, ГОСТ 2.702-74) и согласована с ЗАО «БЭС», энергосбытовой компанией и Управлением «Ростехнадзора».
- 11.5. Выполнить электромонтажные, наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защиты в соответствии с НТД, ПУЭ и согласованного проекта электроснабжения.
- 11.6. Получить Акт допуска электроустановки в эксплуатацию в Управлении «Ростехнадзор».
- 11.7. Получить в ЗАО «БЭС» акт о технологическом присоединении и акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности.
- 11.8. Оформить договор электроснабжения с энергосбытовой компанией.
12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 год (а) со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Главный инженер
ЗАО «Богородская Электросеть»



Ю.В. Замана

« 19 » 07 2013г.